

# HERMÉTICA BS101

Luminária com proteção à umidade, impurezas, vapor, poeira e gordura

Aclaramento



## Luminária de sobrepor com grau de proteção



- Luminária modo normal para Iluminação de ambiente
- Também em modo Somente Emergência e Normal e Emergência
- Design moderno e proteção total
- Ideais para locais com problema de corrosão
- Funciona na falta ou queda parcial de energia
- Comutação automática
- Bateria selada livre de manutenção
- Baixo consumo da bateria

Tel.: +55 11 3966 6211  
vendas@aureon.com.br

Conheça a linha completa no site  
[aureon.com.br](http://aureon.com.br)

**Aureon**<sup>®</sup>

## LUMINÁRIA BS101



### Características Mecânicas



- **Material e Acabamento** Corpo Injetado em policarbonato de alta resistência e auto-extinguível na cor cinza. Fechos e engate rápido para fixação do difusor em Nylon ou inox. Prensa cabo e borracha de vedação.
- **Refletor** em chapa de aço com pintura epóxi pó branca.
- **Difusor** injetado em policarbonato, transparente ou leitoso, resistente a impactos, estabilizado a UV, garantindo longa durabilidade. Com prismas internos para evitar ofuscamento, maior rendimento e difusão da luz.

Aclaramento



Sensor de Presença para Modelo Tubo LED





### Características Elétricas



- **Fonte de Luz** Lâmpadas Tubulares Fluorescentes T5/T8 ou TuboLED
- **Tensão** 110 ou 220V

### Aplicações

- Prédios Comerciais e residenciais
- Indústrias
- Hospitais
- Escadarias
- Estacionamentos



Potência (W)	Modelo	Potência (W)	Modelo	Dimensão "C"
1 X 14	T5	1 X 16/18	T8	674
2 X 14	T5	2 X 16/18	T8	674
1 X 28/54	T5	1 X 32/36	T8	1.264
2 X 28/54	T5	2 X 32/36	T8	1.264
1 X 80	T5	1 X 58	T8	1.564
2 X 80	T5	2 X 58	T8	1.564





Potência (W)	Modelo	Dimensão "C"
1 x 8 a 10W	Tubo LED 600 (mm)	674
2x 8 a 10W	Tubo LED 600 (mm)	674
1 x 16 a 20W	Tubo LED 1200 (mm)	1264
2 x 16 a 20W	Tubo LED 1200 (mm)	1264

### Tabela de Códigos

Código	Referência
9911.0000.0199.06	Luminária BS-101 RC (1 ou 2 x 14-T5/ 16 / 18W) c/ Refletor em Chapa
9911.0000.0201.06	Luminária BS-101 RC (1 ou 2 x 32 / 36) c/ Refletor em Chapa
9911.0000.0377.06	Luminária BS-101 RC ( 2 x 28/54W-T5) c/ Refletor em Chapa
9911.0000.0203.06	Luminária BS-101 RC (1 ou 2 x 58 W-T8) c/ Refletor em Chapa
9911.0000.0380.06	Luminária BS-101 RC (1 ou 2x 80W-T5) c/ Refletor em Chapa

Dimensões em (mm)

BS101



Vista Lateral

Vista Frontal